

SALM1821无线报警灯是为BFN网络设备系列配套使用的一款专用报警设备，其主要作用为实时测量BFN网络设备的实时工作状态，当监测到设备出现异常时，及时准确的提示设备位置，对目视化、异常处理及时性提供了巨大的便利。设备可配合系统使用，亦可作为主机与BFN网络设备进行数据传输，保证了因为网络异常而出现的数据处理延时。适用于电子制造业、医疗制药、半导体、光电光学、精密机械加工、食品加工、航天航空制造业等场景。



产品参数

工作电压	DC 12V~24V	响应时间	400ms/每台
通信	支持RS485、无线通信	重量	350g
后备电源	网线5V	尺寸	L108mm*D117.5mm*H38.5mm
功耗	200mA	使用环境	温度：-20℃~60℃；相对湿度：0%~100%RH

操作指引

- 无线报警灯配合RTS2000上位机实时监控设备状态；液晶屏实时显示正常和故障的设备号；RTS2000不存在时，无线报警灯可充当RTS2000上位机并检测设备状态；无线报警灯可设置监听的最大设备数量。在正常情况下，无线报警灯配合RTS2000上位机使用。RTS2000上位机实时获取设备状态，
- 当无线报警灯检测到设备异常时将会报警并在液晶屏上闪烁显示异常设备号，同时报警灯会亮红灯并报警。
- 当无线报警灯检测到RTS2000上位机不存在时（大于30S没有发送查询指令），这时无线报警灯充当RTS2000上位机，并代替RTS2000下发查询指令。
- 当检测到设备掉线（超时无应答）时，屏幕闪烁显示设备号和圆圈图标，表示设备掉线。
- 当检测到设备状态异常时，屏幕闪烁显示设备号和感叹号图标，表示设备异常。总线上没有任何设备，屏幕默认显示“0000”表示无设备接入。

注意事项

► 调整

SALM1821无线报警灯出厂之前已由生产商调整完毕，是可以连续稳定工作的产品，在使用中没有操作者调整的需要。

► 维护

SALM1821无线报警灯是免维护、可以连续使用的。如操作者因使用不当或其它原因造成的损坏致使产品不能正常使用，请交供货商或生产商维修，切勿自行拆卸修理。